Elektrozaczep YALE YB37-12D NO rewersyjny 12V DC uniwersalny bez blachy 20 mm (odpowiednik EL-AA-033)

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-EL-AA-113

EAN: Nie podano

Dobierz element ryglujący do domofonu lub systemu kontroli dostępu. Elektrozaczep współpracuje z zapadką zamka, natomiast zwora utrzymuje drzwi za pomocą elektromagnesu i odpowiedniej płytki. Rygiel elektromagnetyczny ma inną konstrukcję montażową. Nazwa produktu określa, które rozwiązanie kupujesz.

Parametry i wyposażenie

• Napięcie zasilania: 12 V DC

• Tolerancja napięcia: ±10 %

• Regulacja zapadki: tak – zakres 3 mm

• Pobór prądu (12 V DC, stabilne): 235 mA

• Wytrzymałość mechaniczna: 3 500 N

• Wysokość: 75 mm

• Grubość: 20,5 mm

• Głębokość: 28 mm

• Zakres temperatury pracy: od -15 °C do +40 °C

• Regulacja zapadki (3 mm) ułatwia dokładne ustawienie względem ramy, co przekłada się na stabilną pracę i mniejsze zużycie mechaniczne.

• Tryb działania „bez napięcia otwarty” (NO) sprawia, że przy zaniku zasilania drzwi pozostają otwarte, co może być istotne w przypadku ewakuacji lub sytuacji awaryjnych.

Jak dobrać zasilanie i mechanikę?

Sprawdź napięcie, rodzaj prądu AC/DC, wymiary, stronę oraz sposób pracy. Blacha zaczepowa lub uchwyt montażowy mogą być sprzedawane osobno. Zasilacz dobiera się również do poboru prądu i warunków instalacji.

Czym różni się wersja zwykła od rewersyjnej?

W elektrozaczepie awersyjnym napięcie zwalnia blokadę. W rewersyjnym brak zasilania umożliwia otwarcie. Pamięć i mechaniczny wyłącznik to odrębne funkcje. Do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych trzeba potwierdzić zgodność całego rozwiązania.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.