Elektrozaczep radialny Dorcas Top Double 10-24 V AC/DC z blokadą

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-EL-RZ-110

EAN: 8425793057000

Dobierz element ryglujący do domofonu lub systemu kontroli dostępu. Elektrozaczep współpracuje z zapadką zamka, natomiast zwora utrzymuje drzwi za pomocą elektromagnesu i odpowiedniej płytki. Rygiel elektromagnetyczny ma inną konstrukcję montażową. Nazwa produktu określa, które rozwiązanie kupujesz.

Parametry i wyposażenie

• Zasilanie: 10-24 V AC/DC

• Tryb pracy: Normalnie zamknięty (NC) - drzwi pozostają zablokowane bez zasilania; otwarcie następuje po podaniu napięcia

• Dźwignia odblokowująca: Umożliwia mechaniczne odblokowanie zaczepu, co jest przydatne w sytuacjach awaryjnych lub podczas dostaw

• Odporność mechaniczna: Wytrzymuje siłę nacisku na zapadkę do 320 kg, co zapewnia wysoką odporność na próby sforsowania

• Wymiary: Głębokość 25,5 mm; rozstaw śrub montażowych 52,5 mm


Jak dobrać zasilanie i mechanikę?

Sprawdź napięcie, rodzaj prądu AC/DC, wymiary, stronę oraz sposób pracy. Blacha zaczepowa lub uchwyt montażowy mogą być sprzedawane osobno. Zasilacz dobiera się również do poboru prądu i warunków instalacji.

Czym różni się wersja zwykła od rewersyjnej?

W elektrozaczepie awersyjnym napięcie zwalnia blokadę. W rewersyjnym brak zasilania umożliwia otwarcie. Pamięć i mechaniczny wyłącznik to odrębne funkcje. Do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych trzeba potwierdzić zgodność całego rozwiązania.

Rysunki i schematy



Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.